

## Câbles préconfectionnés

## Connectique M23

## Avec connecteur, 12 broches



**Connecteur femelle avec écrou de raccordement, sens de comptage des contacts femelles cw**

**Câble PE-X, 5 x 2 x 0.14 mm<sup>2</sup> [AWG25] + 2 x 0.50 mm<sup>2</sup> [AWG20] + blindage**

**Extrémité libre**



### Détails de la commande


Réf. de commande

Longueurs de câble	1 m [3.28']	<b>8.0000.6E01.0001</b>
	2 m [6.56']	<b>8.0000.6E01.0002</b>
	...	...
	xx m	<b>8.0000.6E01.00xx</b>
Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

### Caractéristiques techniques

<b>Connecteur</b>	
Matériau du boîtier	Métal
Protection	IP67
<b>Section du conducteur</b>	
	5 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> [AWG25] + 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> [AWG20] conducteurs torsadés par paires + blindage
<b>Plage de températures de travail</b>	
Pose mobile	-25 °C ... +110 °C [-13 °F ... +230 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +135 °C [-40 °F ... +275 °F]
<b>Rayon de courbure min.</b>	
Pose mobile	90 mm [3.54"]
Pose fixe	70 mm [2.75"]
<b>Gaine du câble</b>	
Diamètre du câble env.	8.5 mm ±0.9 mm
Matériau de la gaine	PE-X, halogenfree

Dimensions en mm [pouce]



### Connexions


Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couleur de brin:	PK	BN	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH	WH	BN
										0.5 mm <sup>2</sup>		0.5 mm <sup>2</sup>

Blindage sur le corps

Face enfichable

Sens de comptage: contacts femelles cw



### Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours
5000 / 5020	5853 / 5873	5863 / 5883
5803 / 5823	5853FSx / 5873FSx	5863FSx / 5883FSx
5805 / 5825		
KIS50 / KIH50		
5814 / 5834		
5814FSx / 5834FSx		
A020 / A02H		
H120		